



- 提供紧急重置、拉拔重置、钥匙重置3种模式，符合EN IEC 60947-5-5安全规范
- 工艺美学的优雅设计,提升应用价值与美感
- 专业的工程材料选择,克服您作业环境的挑战
- 容易装置拆解的模组设计,节省您的组装工时
- 模组化的弹性组合,能有效降低您的库存成本
- 全系列质轻体小与细致,达IP40与IP65保护等级要求
- 支援22/25mm等孔径的安装，方便您的选用和替代



编码说明

急停开关E2E	E	2	E	1	R	1	B	3	L	R	.I
码 序	编 码 说 明										
E	防护等级:E=IP40标准型 H=IP65防水型										
2	安装规格:2=22mm、25mm										
E1	重置模式:E1=紧急重置 E2=拉拔重置 E3=钥匙重置										
R	按面颜色:R=红										
1B	接点组合:1A=1NO,1B=1NC,提供1A,2A,3A,1B,2B,3B,AB,2A1B,1A2B,2B1B,2AAB,AB2B,2A2A,2B2B										
3	用灯电压:1=6VDC,2=12VDC,3=24VDC,4=110VAC,5=220VAC										
L	用灯光源:L=LED灯,省略=不带灯										
R	用灯颜色:R=红色 LED										
.I	带灯形式:I=带灯型指示器,省略=不带灯型指示器										
备注	E1:可分带灯型和不带灯型 E2:E2、E3无带灯型										

E2E1不带灯急停	结构图	颜色	重置模式	品号
		●	紧急重置	E2E1R□□
E2E1带灯急停	结构图	颜色	重置模式	品号
		●	紧急重置	E2E1R□□◇LR.I
E2E2拉拔急停	结构图	颜色	重置模式	品号
		●	拉拔重置	E2E2R□□
E2E3钥匙急停	结构图	颜色	重置模式	品号
		●	钥匙重置	E2E3R□□

品号备注：
 1. □□接点组合: 1A=1NO, 1B=1NC, 提供1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, AB, 2A1B, 1A2B, 2B1B, 2AAB, AB2B, 2A2A, 2B2B等。
 2. ◇用灯选择: 1=6VDC, 2=12VDC, 3=24VDC, 4=110VAC, 5=220VAC
 3. 带灯急停仅提供红色LED, L=LED灯
 4. 若需IP65防护等级请将代码"E"改为"H"

控制开关
01系列
控制开关
02系列
不锈钢开关
03系列
多层式警示灯
05系列